Generatore di corrente

SENCI®
We are Professional Generator

SC-3500 Lite / SC-3500E Lite

Dotazione standard:

Alternatore Senci di qualità superiore
Allarme olio basso con arresto automatico del motore
Sensore di sovraccarico con spegnimento automatico
Nuovo filtro dell'aria compatto dal design esclusivo, che riduce il consumo d'olio e aumenta la potenza del generatore
Silenzioso ed ecologico
Regolatore di tensione AVR
Portatile, compatto, telaio robusto
Per uso domestico e commerciale
Pannello di controllo resistente a pioggia e polvere





SC-3500 Lite



SC-3500E Lite
(batteria inclusa)



Generatore Senci	SC-3500 Lite	SC-3500E Lite
Intervallo di tensione	230-235 V	
Intervallo di frequenza	50-55 Hz	
Potenza max.	3,0 kW	3,0 kW
Potenza continua	2,6 kW	2,6 kW
Corrente max.	13,5 A	13,5 A
Corrente in servizio continuo	12,2 A	12,2 A
Regolatore di tensione	AVR	AVR
Tipo motore Senci	AP 168	AP 168
Potenza motore Senci	7CV/ 208cm³	7CV/ 208cm³
Regime motore	3000 rpm	3000 rpm
Avviamento	a strappo	a chiave
Raffreddamento	Ad aria	Ad aria
Carburante	Benzina	Benzina
Capacità serbatoio	15 l	15 l
Autonomia (potenza 100%)	9,5 ore	9,5 ore
Autonomia (potenza 50%)	13,5 ore	13,5 ore
Rumorosità a 7 metri	95 dB	95 dB
Dimensioni (Lxlxh mm)	625x480x500	625x480x500
Peso macchina	48 kg	48 kg



Telaio con trattamento antiruggine



Alternatore prodotto e brevettato da Senci



Filtro dell'aria brevettato

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro