

Generator de curent

SC-3500 Lite / SC-3500E Lite

Echipare standard:

Alternator Senci de calitate superioara
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
Silentios si prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Portabil, compact, cadru rezistent
Pentru uz casnic dar si comercial
Panou de control rezistent la ploaie si praf



SC-3500E Lite
(baterie inclusa)



SC-3500 Lite

Generator Senci	SC-3500 Lite	SC-3500E Lite
Plaja tensiune	230-235 V	
Plaja freventa	50-55 Hz	
Putere max.	3.0 kW	3.0 kW
Putere in regim continuu	2.6 kW	2.6 kW
Amperaj max.	13.5 A	13.5 A
Amperaj in regim continuu	12.2 A	12.2 A
Regulator de tensiune	AVR	AVR
Tip motor Senci	AP 168	AP 168
Putere motor Senci	7cp/ 208cmc	7cp/ 208cmc
Rotatii motor	3000 rpm	3000 rpm
Pornire motor	la sfoara	la cheie
Racire	Aer	Aer
Carburant	Benzina	Benzina
Capacitate rezervor	15 l	15 l
Autonomie (100% putere)	9.5 ore	9.5 ore
Autonomie (50% putere)	13.5 ore	13.5 ore
Zgomot la 7 metri	95 dB	95 dB
Dimensiuni (Lxlxh mm)	625x480x500	625x480x500
Greutate utilaj	48 kg	48 kg



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Alternator produs si patentat de Senci



Filtru de aer patentat



www.italiastar.ro

**SOLICITA ACUM
OFERTA
PERSONALIZATA!**

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucuresti - Pitesti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro