# Generatore di corrente

SENCI®
We are Professional Generator

## SCD7500QN



**ATS e AVR inclusi**










1 x presa 16 Ah
1 x presa 32 Ah

| Generatore Senci | SCD7500QN |
|---|---|
| Intervallo di tensione | 230-235 V |
| Intervallo di frequenza | 50-55 Hz |
| Potenza max. 230V | **6,0 kVA** |
| Potenza continua | **5,0 kVA** |
| Corrente | 8,3 A |
| Regolatore di tensione | AVR |
| Tipo motore | Senci 188FE |
| Potenza motore Senci | 13 CV |
| Regime motore | 3000 rpm |
| Fattore di potenza | 1,0 |
| Avviamento elettrico | Di serie |
| Raffreddamento | Ad aria |
| Carburante | Gasolio |
| Capacità serbatoio | 18,0 l |
| Consumo | ≤ 2,3 l/h |
| Autonomia (potenza 100%) | ≤ 7,5 ore |
| Rumorosità (potenza 100%) | 70-74 DbA |
| Peso macchina | 170 kg |
| Dimensioni Lxlxh (mm) | 960x560x770 |

**Dotazione standard:**

Contaore, voltmetro e frequenzimetro
Alternatore Senci di qualità superiore
Allarme olio basso con arresto automatico del motore
Sensore di sovraccarico con spegnimento automatico, silenzioso ed ecologico
Regolatore di tensione AVR
Compatto, telaio robusto
Prestazioni costanti anche dopo 13 ore di funzionamento continuo al 50% del carico, per uso domestico e commerciale
Pannello di controllo resistente a pioggia e polvere
Interruttore automatico che interrompe l'alimentazione in caso di sovraccarico
Dotato di ruote per una migliore movimentazione
Serbatoio carburante da 18,0 litri

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!


Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro


Italia Star