Генератор за ток

We are Professional Generator

SC-2500, SC-3500, SC-4000, SC-5000, SC-6000







Патентован въздушен филтър



Алтернатор, произведен и патентован от Senci



Рама с антикорозионна обработка



Специален ауспух, който намалява шума



Брояч на моточасове, волтметър и честотомер



Комплект колела и дръжки в стандартното оборудване за SC-5000 и SC-6000

Стандартно оборудване:

Висококачествен алтернатор Senci
Ниско ниво на маслото – автоматично спиране
Датчик за претоварване с автоматично изключване
Нов компактен въздушен филтър – по-малък разход, повече мощност
Тих и екологичен
Регулатор на напрежението AVR
Преносим, компактен, със здрава рама
Висока производителност дори след 12 ч непрекъсната работа
За битова и професионална употреба
Контролен панел, устойчив на дъжд и прах

Генератор Senci	SC-2500	SC-3500	SC-4000	SC-5000	SC-6000
Напрежение	230V				
Честота	50 Hz				
Макс. мощност	2,2 kW	3,1 kW	3,8 kW	4,5 kW	5,5 kW
Номинална мощност	2,0 kW	2,8 kW	3,3 kW	4,2 kW	5,0 kW
Макс. ток	9,6 A	13 A	16,5 A	20,1 A	23,9 A
Номинален ток	8,7 A	11,3 A	14,3 A	18,3 A	21,7 A
Регулатор на напрежение	AVR				
Тип двигател Senci	SC168F	SC170F	SC170FB	SC172F	SC188F
Мощност двигател Senci	5,5к.с./ 163cm³	7к.с./ 208cm³	7,5к.с./ 223cm³	11к.с./ 337cm³	13к.с./ 389cm³
Обороти на двигателя	3000 rpm				
Електрически стартер	-	-	-	Опция	Опция
Охлаждане	Въздушно				
Гориво	Бензин				
Обем на резервоара	15 l	15 l	15 l	25 l	25 l
Автономност (100% мощност)	9,5 ч	9,5 ч	9,5 ч	8,5 ч	8,5 ч
Автономност (50%)	12,5 ч	13,5 ч	13,5 ч	13,5 ч	13,5 ч
Ниво на шум	95 dB	95 dB	95 dB	96 dB	96 dB
Тегло	42 kg	48 kg	50 kg	78 kg	81 kg
Размери L/l/h (mm)	625/ 480/ 500	625/ 480/ 500	625/ 480/ 500	720/ 550/ 575	720/ 550/ 575

Местен дистрибутор