Генератор за ток

We are Professional Generator

SC-8000D



Стандартно оборудване:
Алтернатор Senci
Ниско ниво на маслото – автоматично спиране
Датчик за претоварване с автоматично изключване
Регулатор на напрежението **AVR**
Преносим, компактен, със здрава рама
Контролен панел, устойчив на дъжд и прах
Супер шумоизолиран ауспух с искрогасител
Голям резервоар 18 l
Дръжки и колела за транспорт

Генератор Senci	**SC-8000D**
Напрежение	230V
Честота	50 Hz
Макс. мощност	7,0 kW
Номинална мощност	6,5 kW
Регулатор на напрежение	AVR
Тип двигател Senci	KD192FD
Мощност на двигателя	499 cm³
Охлаждане	Въздушно
Гориво	Дизел
Обем на резервоара	18 l
Автономност (макс. натоварване)	4,5 ч
Автономност (50% натоварване)	9 ч
Тегло	117 kg
Размери L/l/h (mm)	795 / 540 / 625



Рама с антикорозионна обработка



Брояч на моточасове, волтметър и честотомер



Патентован въздушен филтър



Алтернатор, произведен и патентован от Senci

Местен дистрибутор