Мотопомпа за мръсна вода

We are Professional Generator

SCWT-100







Надежден OHV двигател Senci, лесен старт
Защита при ниско ниво на маслото
Неподвижна и въртяща се перка от чугун
Керамично уплътнение
Датчик за липса на масло с автоматично спиране на двигателя
Корпус на помпата от алуминиева сплав – лек, но много здрав
Широко приложение: градинарство, напояване и други водоснабдителни нужди

Мотопомпа Senci	SCWT-100
Диаметър на смукателя	100 mm
Диаметър на нагнетателя	100 mm
Височина на изпомпване	30 m
Дебит на водата	68 m³/h
Дълбочина на засмукване	7 m
Двигател Senci	AP188F
Мощност на двигателя	13 к.с.
Обороти на двигателя	3600 rpm
Стартиране	ръчно
Обем на маслото	1,1 l
Обем на резервоара	6,5 l
Разход на гориво	3,43 l/h
Нето тегло	49 kg
Размери Lxlxh (mm)	640x500x580



Двете мотопомпи се доставят с комплект скоби, уплътнения, смукателен филтър и ключове

Местен дистрибутор