Motopompa per acque sporche

We are Professional Generator

SCWT-100







Motore Senci OHV affidabile, avvio facile
Dispositivo di protezione per basso livello dell'olio
Girante e diffusore in ghisa
Tenuta meccanica in ceramica
Sensore mancanza olio con arresto automatico del motore
Corpo pompa in lega di alluminio, leggero ma molto resistente
Ampio campo d'impiego: giardinaggio, irrigazione e altri usi di approvvigionamento idrico

Motopompa Senci	**SCWT-100**
Diametro aspirazione	100 mm
Diametro mandata	100 mm
Prevalenza	30 m
Portata acqua	68 m³/h
Altezza di aspirazione	7 m
Motore Senci	AP188F
Potenza motore	13 CV
Regime motore	3600 rpm
Avviamento	a strappo
Capacità olio	1,1 l
Capacità serbatoio	6,5 l
Consumo carburante	3,43 l/h
Peso netto	49 kg
Dimensioni Lxlxh (mm)	640x500x580



Entrambe le motopompe vengono fornite con un set di fascette, guarnizioni, filtro di aspirazione e chiavi

Rivenditore locale