Generatore di corrente

SENCI®
We are Professional Generator

SC-10000



Dotazione standard:

Alternatore Senci di qualità superiore
Allarme olio basso con arresto automatico del motore
Sensore di sovraccarico con spegnimento automatico
Nuovo filtro dell'aria compatto dal design esclusivo, che riduce il consumo d'olio e aumenta la potenza del generatore
Silenzioso ed ecologico
Regolatore di tensione AVR
Portatile, compatto, telaio robusto
Prestazioni costanti anche dopo 12 ore di funzionamento continuo, per uso domestico e commerciale
Pannello di controllo resistente a pioggia e polvere



Quadro ATS

Generatore Senci	SC-10000E	SC-10000TE
Potenza max. 400V	-	8,5 kW
Potenza max. 230V	8,5 kW	2,8 kW
Potenza continua	7,36 kW	7,36 kW
Corrente max.	34,8 A	11,5 A
Corrente in servizio continuo	32,6 A	10,9 A
Frequenza	50 Hz	
Regolatore di tensione	AVR	
Tipo motore Senci	SC192FB	
Potenza motore Senci	16CV / 460cm³	
Regime motore	3.000 rpm	
Avviamento elettrico	Di serie (batteria inclusa)	
Raffreddamento	Ad aria	
Carburante	Benzina	
Capacità serbatoio	25 l	
Autonomia (potenza 100%)	8 ore	
Autonomia (potenza 50%)	12,5 ore	
Livello di rumorosità	96 dB	
Peso macchina	94 kg	
Dimensioni L/l/h (mm)	730 x 556 x 610	

Pannelli di controllo

SC-10000E



SC-10000TE



www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro