Генератор за ток

SENCI®
We are Professional Generator

SCD7500Q



Включени ATS и AVR







1 x контакт 16 Ah
1 x контакт 32 Ah

Генератор Senci	SCD7500Q
Диапазон на напрежението	230-235 V
Диапазон на честотата	50-55 Hz
Макс. мощност 230V	**6,0 kVA**
Номинална мощност	**5,0 kVA**
Ток	8,3 A
Регулатор на напрежение	AVR
Тип двигател	Senci 188FE
Мощност двигател Senci	13 к.с.
Обороти на двигателя	3000 rpm
Фактор на мощността	1,0
Електрически стартер	Стандартно
Охлаждане	Въздушно
Гориво	Дизел
Обем на резервоара	18,0 l
Консумация	≤ 2,3 l/h
Автономност (100% мощност)	≤ 7,5 ч
Ниво на шум (100% мощност)	70-74 DbA
Тегло	170 kg
Размери Lxlxh (mm)	960x560x770

Стандартно оборудване:

Брояч на моточасове, волтметър и честотомер

Висококачествен алтернатор Senci

Ниско ниво на маслото – автоматично спиране

Датчик за претоварване с автоматично изключване. Тих и екологичен

Регулатор на напрежението AVR

Компактен, здрава рама

Висока производителност дори след 13 ч непрекъсната работа при 50% натоварване, за битова и професионална употреба

Контролен панел, устойчив на дъжд и прах

Автоматичен прекъсвач, който изключва захранването при претоварване

С колела за по-лесно придвижване

Резервоар за гориво 18,0 литра

www.italiastar.ro

ПОИСКАЙТЕ СЕГА ПЕРСОНАЛНА ОФЕРТА!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Italia Star