Generatore di corrente

SENCI®
We are Professional Generator

SC-4000 Lite









Telaio con trattamento antiruggine



Alternatore prodotto e brevettato da Senci



Filtro dell'aria brevettato

Generatore Senci	SC-4000 Lite
Intervallo di tensione	230-235 V
Intervallo di frequenza	50-55 Hz
Potenza max.	3,8 kW
Potenza continua	3,3 kW
Regolatore di tensione	AVR
Tipo motore Senci	SC170FB
Potenza motore Senci	7CV/223cm³
Regime motore	3000 rpm
Avviamento	a strappo
Raffreddamento	Ad aria
Carburante	Benzina
Capacità serbatoio	15 l
Autonomia (potenza 100%)	8,5 ore
Autonomia (potenza 50%)	13,5 ore
Rumorosità a 7 metri	97 dB
Dimensioni (L x l x h mm)	592 x 460 x 470
Peso macchina	50 kg



Pannello di controllo

Dotazione standard:
Alternatore Senci di qualità superiore
Allarme olio basso con arresto automatico del motore
Sensore di sovraccarico con spegnimento automatico
Nuovo filtro dell'aria compatto dal design esclusivo, che riduce il consumo d'olio e aumenta la potenza del generatore
Silenzioso ed ecologico
Regolatore di tensione AVR
Portatile, compatto, telaio robusto
Per uso domestico e commerciale
Pannello di controllo resistente a pioggia e polvere
2 prese 230V 16A
Multimetro digitale con display: tensione, frequenza, contaore

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro