Áramfejlesztő

SC-6000 Lite









Rozsdagátló kezelésű váz



Senci által gyártott és szabadalmaztatott generátor



Szabadalmaztatott légszűrő

Senci áramfejlesztő	SC-6000 Lite
Feszültségtartomány	230-235 V
Frekvenciatartomány	50-55 Hz
Max. teljesítmény	5,5 kW
Névleges teljesítmény	5,0 kW
Feszültségszabályozó	AVR
Senci motor típusa	AP188F
Senci motorteljesítmény	13LE/389cm³
Motorfordulatszám	3000 rpm
Indítás	berántós
Hűtés	Léghűtés
Üzemanyag	Benzin
Tartály térfogata	25 l
Üzemidő (100% terhelés)	8,5 óra
Üzemidő (50% terhelés)	13,5 óra
Zajszint 7 méteren	97 dB
Méretek (H x Sz x M mm)	625 x 480 x 500
Tömeg	75 kg



Kezelőpanel

Alapfelszereltség:

Kiváló minőségű Senci generátor
Alacsony olajszint jelzés automatikus motorleállítással
Túlterhelés-érzékelő automatikus lekapcsolással
Új, kisebb légszűrő – kisebb olajfogyasztás, nagyobb teljesítmény

Csendes és környezetbarát
AVR feszültségszabályozó
Hordozható, kompakt, erős váz
Otthoni és ipari használatra
Kezelőpanel, eső- és porálló
1 db 230V 16A aljzat, 1 db 230V 32A aljzat
Digitális multiméter: feszültség, frekvencia, üzemóra

www.italiastar.ro

KÉRJEN MOST SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOT!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro