Generatore di corrente

We are Professional Generator

SC7500Q-3 (trifase)





Generatore Senci	SC7500Q-3
Frequenza	50 Hz
Potenza max. 400V	**6 kVA / 4,8 kW**
Potenza max. 230V	1,6 kW
Potenza continua	**5 kVA / 4 kW**
Corrente	8,3 A
Regolatore di tensione	AVR
Tipo motore	Senci 188FE
Potenza motore Senci	13 CV
Regime motore	3.000 rpm
Fattore di potenza	0,8
Avviamento elettrico	Di serie
Raffreddamento	Ad aria
Carburante	Gasolio
Capacità serbatoio	18 l
Consumo	≤ 2,3 l/h
Autonomia (potenza 100%)	≤ 6,5 ore
Rumorosità (potenza 100%)	75-80 DbA
Peso macchina	164 kg
Dimensioni Lxlxh (mm)	960x560x770



ATS e AVR inclusi

Dotazione standard:

Contaore, voltmetro e frequenzimetro
Alternatore Senci di qualità superiore
Allarme olio basso con arresto automatico del motore
Sensore di sovraccarico con spegnimento automatico, silenzioso ed ecologico
Regolatore di tensione AVR
Compatto, telaio robusto
Prestazioni costanti anche dopo 13 ore di funzionamento continuo al 50% del carico, per uso domestico e commerciale
Pannello di controllo resistente a pioggia e polvere
Interruttore automatico che interrompe l'alimentazione in caso di sovraccarico
Dotato di ruote per una migliore movimentazione
Serbatoio carburante da 18 litri

Rivenditore locale