

## SC-300 | SC-300XL

### Echipare standard:

- Alternator Senci de calitate superioara
- Plaja mare de reglare a curentului, compatibil cu majoritatea electrozilor
- Utilizare duala: sudura sau generator, un singur produs, 2 utilizari
- Panou de control din metal,
- Cadru si rezervor combustibil rezistent
- Regulator de tensiune **AVR**
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Manere si roti pentru o deplasare mai usoara



	Generator Senci	SC-300	SC-300XL
Generator	Tensiune nominala	230V	
	Putere nominala	3.000W	
	Putere maxima	3.500W	
	Curent nominal	13A	
Sudare	Tensiune in gol/fara sarcina	CC 85V	
	Interval amperaj	50-300A	
	Tensiune de sudare	22-32A	
	Ciclu de lucru	280A - 60%	
	Gama electrozi de sudura	1,6 - 6,0 mm	
Motor	Tip motor Senci	GB680	
	Racire	Aer	
	Capacitate cilindrica	679cc	
	Putere	12,5 kW / 3.600 rpm	
	Demaraj	Electric	
	Carburant	Benzina	
	Capacitate rezervor	18 l	45 l
Dimensiuni si greutate	Dimensiuni L x l x h (mm)	895x554x585	730x600x975
	Greutate neta	130 kg	150 kg
	Greutate bruta	140 kg	170 kg



Panou comanda SC-300



Panou comanda SC-300XL

Distribuitor local