Generatore di corrente

SCD7500 TEQ

Generatore	SCD7500 TEQ
Tensione	230/400V
Frequenza	50 Hz
Potenza massima	5,5 kW / 6,9 kVA
Potenza continua	5,0 kW / 6,3 kVA
Corrente massima	8,3 A
Tensione nominale DC	12V
Distorsione di tensione	≤10%
Regolatore di tensione	AVR
Fase	Monofase / trifase
Fattore di potenza	cosΦ=1
Classe di isolamento	F
Temperatura ambiente	≤40℃
Sistema di avviamento	Elettrico
Raffreddamento motore	Ad aria
Livello di rumorosità a 7 metri	70 Db
Capacità serbatoio	15 l
Autonomia (100%)	6 ore
Tipo motore	188FE
Potenza motore	13 CV
Cilindrata	456cc
Capacità olio lubrificante	1,65L
Consumo carburante	≤2,3L/h
Carburante	Diesel
Peso	170kg
Dimensioni Lxlxh (mm)	960 x 560 x 770



SCD7500TEQ è un generatore trifase affidabile, destinato sia all'uso domestico sia a quello professionale, dove serve una fonte di energia elettrica costante e sicura. Funziona con motore diesel ed è progettato per garantire il funzionamento ottimale di apparecchiature diverse, anche sensibili, grazie al regolatore di tensione integrato (AVR).

Un vantaggio essenziale di questo modello è la cofanatura insonorizzata, che riduce notevolmente la rumorosità e lo rende adatto all'uso in zone residenziali o vicino agli spazi di lavoro. L'avviamento elettrico offre maggiore comfort, mentre il raffreddamento ad aria contribuisce a un funzionamento affidabile e sicuro anche in condizioni gravose.

Il design compatto, con ruote e maniglie, lo rende facile da trasportare e posizionare. SCD7500TEQ è la soluzione ideale per chi desidera potenza, affidabilità e funzionamento silenzioso.

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Generatore di corrente

SCD7500 TEQ





Dotazione standard:
Contaore, voltmetro e frequenzimetro
Alternatore Senci di qualità superiore
Allarme olio basso con arresto automatico del motore
Sensore di sovraccarico con spegnimento automatico, silenzioso ed ecologico
Regolatore di tensione AVR
Compatto, telaio robusto
Pannello di controllo resistente a pioggia e polvere
Interruttore automatico che interrompe l'alimentazione in caso di sovraccarico del sistema
Dotato di ruote per una migliore movimentazione
Serbatoio carburante da 15 litri





Contaore, voltmetro e frequenzimetro

Pulsante On-Off

Protezione da sovraccarico

Connessione ATS

Sensore mancanza olio

1 x presa 230V
1 x presa 400V

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro